WIFI modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál. Dodržujte prosím důkladně pokyny tohoto uživatelského manuálu.

Pokyny týkající se soukromí uživatele

Vaše soukromí bereme velice vážně a slibujeme, že vás budeme informovat o tom, jak nakládáme s vašimi údaji. Před nahráním soukromých údajů uživatelů, jako je vaše emailová adresa nebo fyzická adresa, na cloud vás požádáme o váš souhlas a budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom chránili bezpečnost vašich údajů.

Popis

- přijímá datový signál z cloudového serveru a přenáší ho do hlavního zařízení
- přijímá datový signál z hlavního přístroje a přenáší ho na cloudový server;
- k úspěšnému upgradu základní desky řídící jednotky WIFI modulu na dálku přes cloudový server
- k úspěšnému upgradu hlavního zařízení přes základní desku řídící jednotky WiFi modulu

Technické parametry

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: DC 8V-12V (Doporučená hodnota 12V)

PROVOZNÍ PROUD: Max. procházející proud 1A, průměrný proud v režimu stand-by 50mA

TEPLOTNÍ ROZSAH: Provozní teplota: -30°C - +70°C ; skladovací teplota: -40°C - +85°C

LED UKAZATELE:

4 kontrolní světla, ukazatel nastavení sítě, ukazatel připojení routeru, ukazatel připojení ke cloudovému serveru, ukazatel komunikace 485;

ROZMĚRY (DxŠxV): 78 mm x 63 mm x 24 mm

Instalace

Na zadní straně WIFI modulu je magnet, modul může být nainstalován uvnitř i venku, pokud se zamezí jeho vystavení slunečnímu záření;





Popis funkcí



	NÁZEV	SVÍTÍ	KRÁTCE BLIKÁ	ZHASNE
1	ukazatel nastavení sítě	probíhá nastavení sítě	probíhá nastavení funkce SmartLink	dokončeno
2	ukazatel připojení routeru	v pořádku	něco není v pořádku	
3	ukazatel připojení ke cloudovému serveru	v pořádku	něco není v pořádku	
4	ukazatel komunikace 485	v pořádku	něco není v pořádku	

Přihlášení

Chcete-li se zaregistrovat, přihlásit nebo nastavit nové heslo, vyplňte svou emailovou adresu a heslo.



Obr.2 Registrace účtu

Obr.2 Přihlášení

Obr.3 Zapomenuté heslo

- Registrace účtu: Pokud se chcete zaregistrovat, klepněte na 1 (obr. 1), čímž přejdete do rozhraní registrace účtu, zde vyplníte příslušné informace a klepnete na 2, čímž získáte ověřovací kód. Jakmile vyplníte informace v aplikaci, klepnutím na 3 si zobrazíte podrobnosti Ochrany osobních údajů. Klepnutím na 4 vyjádříte svůj souhlas s Ochranou osobních údajů a klepnutím na 5 dokončíte registraci. Uvědomte si prosím, že doba platnosti ověřovacího kódu je 15 minut, vyplňte tedy prosím ověřovací kód do 15 minut, jinak budete muset požádat o nový kód.
- Přihlášení: Postupujte podle pokynů na stránce (obr. 1), zadejte svou registrovanou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na 6 a přejděte do seznamu zařízení.
- 3. Zapomenuté heslo: Když zapomenete heslo, klepněte na 7 (obr. 1), přejděte do rozhraní pro zapomenuté heslo (obr.3). Postupujte podle pokynů na stránce a vyplňte příslušné informace, klepněte na 8 k zaslání ověřovacího kódu na váš email, poté vložte zaslaný kód, potvrďte změnu hesla klepnutím na 9 a máte hotovo.

Přidání zařízení

Po přihlášení v zobrazení My Device (obr. 4) postupujte podle pokynů pro přidání WiFi nebo DTU.



Obr. 5 Nabídka vpravo

Obr.4 My Device (moje zařízení)

Obr.6 Přidání zařízení

Nastavení WiFi sítě



Obr.7 Zapnutí WiFi modulu

Obr. 9 Připojení ke konkrétní WiFi síti

- 1. Postupujte podle pokynů na stránce (obr. 7), stiskněte tlačítko na modulu a držte ho po dobu 1 sekundy, dokud se nerozsvítí dva LED ukazatele, tím se aktivuje spojení s přístupovým bodem, klepnutím na 10 potvrdíte volbu a klepnutím na 11 přejdete dál.
- 2. Klepněte na 12 a vložte heslo aktuálního WiFi připojení, klepnutím na 13 akci potvrdíte.
- 3. Přejděte na nastavení systému a připojte se na konkrétní WiFi síť, klepnutím na 14 vyberte možnost "Smart AP _xxx", klepnutím na 15 vyskočí okno (obr.10), postupujte podle pokynů a pak přejděte do možnosti nastavení WiFi (obr. 11).

	15:03 f :::!! ♀ ■>	16:28 < Settings	배 후 🛋) WLAN	16:55 √ ttf 40 ■ > WIFI
>>>	Airplane Mode VLAN TP-LINK > Blueto On > Cellular S Personal Hotspot Off >	WLAN Smart AP_2FDC Unsecured Network MY NETWORKS HUAWEI-WIFI TO-LINK	••0	
	VPN	TP-LINK_5G	• ₹ (j	las 4.9 0 MACHUS 57% 4.9 0
	Notifications > Sounds & Haptics > Do Not Disturb > Screen Time >	AGV BaGua client	• • () • • () • • ()	Connect mobile WI-Fi with "Smart AP_xxxc", then return to Aqua Temp' App "Version below IOS 11.0 cannot support contection to WI-Fi within the application, manual switching is needed
	Image: Control Center > Image: Control Center > Image: Control Center > Image: Control Center > Image: Control Center >	DDTEST DIRECT-HHLAP- DIRECT- HJDESKTOP-55		Next
	Wallpaper Siri & Search	DIRECT- KkDESKTOP-0AI	86919msLR € ≑ (j)	

Obr 10 Nastavení

Obr 11 Nastavení WiFi

Obr.12 Připojení ke konkrétní WiFi síti



Obr. 13 Nastavení sítě

Obr.14 Párování zařízení

Obr. 15 Naskenování kódu

- 4. Vraťte se do nastavení sítě (obr. 12), klepnutím na 16 se připojíte k WiFi síti, klepnutím na 17 akci zrušíte, klepnutím na 18 přejdete dál (obr. 13), klepnutím na 19 spárujete zařízení (obr 14).
- Klepněte na možnost OK (obr. 15), abyste aplikaci umožnili použít kameru k naskenování WF čárového kódu na jednotce tepelného čerpadla (obr.16).
- 6. Klepnutím na OK dokončíte párování zařízení (obr. 17).
- 7. Poté, co proběhne spárování WiFi a DTU, přejděte zpět do zobrazení My Device (obr. 18).



Obr.17 Dokončení párování

Obr.18 Správa zařízení





IKONA	NÁZEV	FUNKCE	
	ZAPNOUT/VYPNOUT	Klepnutím zapnete/vypnete jednotku	
	tichý mód vypnutý	Tichý režim je vypnutý, klepnutím aktivujete tichý režim	
C1×	tichý mód zapnutý	ný mód zapnutý Tichý režim je zapnutý, klepnutím ho vypnete.	
	změna režimu	Mění režimy: chlazení – ohřívání – auto	
*	chlazení	Režim chlazení, klepnutím na ikonu změníte provozní režim.	
÷¢.	ohřívání	Režim ohřívání, klepnutím na ikonu změníte provozní režim	
A	auto	Automatický režim, klepnutím na ikonu změníte provozní režim	
	nastavení časovače	Klepnutím přejdete do nabídky zapnutí/vypnutí časovače a nastavení jeho ztlumení	
	odstraňování problémů	Klepnutím přejdete do zobrazení odstraňování problémů	
(Nabídka	Klepnutím rozbalíte nebo sbalíte nabídku	

Kód: 20200601-0001